



XENTEQ 2000 WATT MODIFICERET SINUS INVERTER 12 VOLT

3.624,00 kr.

2000 Watt kontinuerlig effekt, peak 4300 watt

Perfekt sinusbølgeform output, input og output er helt uafhængige.

Fuldt elektrisk beskyttelse: lav spænding alarm og nedlukning, overspænding, jordfejl, kortslutning, overbelastning, blød start, over temperatur, polaritet omvendt.

Aluminiumsskal har forbedret sin stabilitet og varmeafledning for at forlænge dens levetid.

LED-skærmvisning viser fuld arbejdsforhold

Specielt designet til følsomme belastninger såsom 1Pi A / C

Fremragende lastekapacitet, der kører små strømfølsomme elektriske apparater

Intelligensventilator: den starter og lukkes intelligent afhængigt af temperatur og belastninger, effektiv og energibesparende.

Dimensioner: 365 x 252 x 101 mm

Vægt: 5 kg

Spænding 12V

Power nominel 2000Watt

Power max 4000Watt

USB port 5V 2.1A

Beskyttelse inp. lav input via alarm, under/over spænding

Beskyttelse out. temperatur, kortslutning, overbelastning

SKU: PRO-PPI2000-12MOD

EAN - Nummer 5700001010019

PRODUKT BESKRIVELSE

LED-skærmvisning viser fuld arbejdsforhold

Specielt designet til følsomme belastninger såsom 1Pi A / C

Fremragende lastekapacitet, der kører små strømfølsomme elektriske

SPECIFIKATIONER

- Spænding: 12V
- Output: 230Vdc
- Frekvens: 50/60Hz

apparater

Intelligensventilator: den starter og lukkes intelligent afhængigt af temperatur og belastninger, effektiv og energibesparende.

- Type: Modificeret inverter
- Power Nom: 2000W
- Power RMS: 4000W
- Softstart: Ja 3-5 sec
- Effektivitet: 89-94%
- Forbrug :
- USB port: 5Vdc 2.1Amp.
- Fjernbetjening: Valgfri
- Input beskyttelse: Under/over spænding
- Output beskyttelse: Overbelast/kortslut/temp.
- Køling: Belast /temp styret blæser
- Kabellængde:
- Vægt : 5 kg
- Dimensioner: 365 x 252 x 101 mm