



PP SERIE PROFESSIONEL 3000WATT SINUS INVERTER M. DISPLAY OG APP

7.999,00 kr.

PP3000 er en ren sinusbølge inverter, der kan konvertere 12/24/48VDC til 220/230/240VAC. Den er designet til lithium teknologi og induktive belastninger. Du skåner dit lithium batteri maksimalt, og inverteren kan håndtere induktive apparater som vaskemaskine eller Kompressorer, da den tåler dobbelt opstart belastninger i imponerende 5 sekunder.

SKU: PRO-PP3000

PRODUKT BESKRIVELSE

Den er designet efter internationale standarder med højere kvalitet, pålidelighed og sikkerhed. Fra 1500W til 5000W er PP perfekt kompatibel med lithium-ion batterier og egner sig til enhver situation med DC til AC, såsom autocampere, både, boliger off-grid, og steder der kræver høj kvalitet af elektrisk strøm.

- Ren sinusbølge 3000watt
- Output-effektfaktor op til 1
- Elektrisk isolation fra indgang til udgang
- Digital dobbelt lukket kredsløbsstyring af spænding og strøm
- Undertrykkelse af indgangsstrømstød for lithium-batterisystemer
- Enkel system forbindelse & 180 grader roterende LCD
- Indgangsbeskyttelse: Omvendt polaritet, lavspænding, overspænding
- Udgangsbeskyttelse: Overbelastning, kortslutning, overophedning
- PC fjernstyring via RS485 port
- APP Bluetooth-funktion som standard
- Ekstra ekstern afbryderport
- LVD & EMC godkendt efter internationale standarder
- Kabel eller trådløs fjernbetjening valgfri

SPECIFIKATIONER

- Input: 10,8 - 16,5Vdc
- Output: 230Vdc
- Frekvens: 50Hz
- Type: Ren sinus
- Power Nom: 3000W
- Power RMS: 6000W i 5 sek
- Softstart: Ja -3-5sec
- Effektivitet: <92%
- Forbrug: 200mA
- USB port: 5Vdc 2.1Amp.
- Remote: PPR1, PPR2, PPR3
- Inp. beskyttelse: Under/over spænding
- Out. Beskyttelse: Overbelast/kortslut/temp.
- Køling: Belast /temp styret blæser
- Kabel længde: 800mm m.ring term.
- Vægt: 8 kg
- Dimensioner: 513 × 225 × 97 mm